

Transpondersuche KR 960 hbb

Drücken Sie die Menu-Taste auf der Fernbedienung. Bei dem sich öffnenden Menü wählen Sie nun den Punkt „Einstellungen“. Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Es öffnet sich ein weiteres Untermenü. Dort wählen Sie „Manuelle Kanalsuche“ und bestätigen es mit der OK-Taste.

Die folgenden Einstellungen sind nun für den Transpondersuchlauf

- Das Erste HD, arte HD, SWR HD RP/BW

Frequenz: 11.494 MHz
Polarisation: Horizontal
Symbolrate: 22.000

Wenn Sie die Daten eingegeben haben, startet der Suchlauf auf dem Transponder und die gefundenen Programme werden in die Programmliste eingefügt. Sie können die Sender nun wie gewohnt an den gewünschten Platz verschieben.

Diese Transpondersuche wiederholen Sie nun mit den folgenden Einstellungen:

- ZDF HD, ZDF kultur HD, ZDF_neo

Frequenz: 11.362 MHz
Polarisation: Horizontal
Symbolrate: 22.000

- ZDF info HD, Kika HD, 3sat HD

Frequenz: 11.347 MHz
Polarisation: Horizontal
Symbolrate: 22.000

- NDR HD HH/MV/NDS, BR Fernsehen HD Nord/Süd, Phoenix HD

Frequenz: 11.582
Polarisation: Horizontal
Symbolrate: 22.000 kHz

- WDR HD Köln/Bielefeld/Dortmund/Düsseldorf/Essen/Münster/Siegen

Frequenz: 12.422
Polarisation: Horizontal
Symbolrate: 27.500 kHz

- WDR HD Aachen/Bonn/Duisburg/Wuppertal

Frequenz: 12.604
Polarisation: Horizontal
Symbolrate: 22.000 kHz

Weitere Fragen? Unsere Serviceabteilung erreichen Sie von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr unter der Tel. Nummer 05202/998814.