

Update der Senderliste KR 960 hbb

Entpacken Sie die Datei „Sendelistenupdate_KR960.sdx“ auf einen USB-Stick und verbinden Sie diesen mit dem Receiver. Drücken Sie die Menu-Taste auf der Fernbedienung. Bei dem sich öffnenden Menü wählen Sie die Tastenkombination 2323 Sie gelangen in das Service-Menü. Dort wird der Punkt „SDX Table Download“ ausgewählt, die vorher entpackte Datei markiert und mit OK bestätigt. Das ServiceMenü wird dann mit EXIT verlassen.

Der Receiver muss nun wie folgt neu eingestellt werden:

Drücken Sie die Menu-Taste auf der Fernbedienung.

Bei dem sich öffnenden Menü wählen Sie nun den Punkt „Einstellungen“.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Es öffnet sich ein weiteres Untermenü.

Dort wählen Sie „Erstinstallation“ und bestätigen es mit der OK-Taste.

Die folgenden Einstellungen (Antennentyp) wählen Sie bitte individuell nach Ihrer Sat-Anlage aus.

Wenn Sie nach der bevorzugten Programmliste gefragt werden, wählen Sie bitte die vorprogrammierte Liste aus und in der folgenden Auswahl „Preset-Liste laden“.

Damit ist Ihr Receiver mit der aktuellen Senderliste ausgestattet.